

KHI NÀO & CÁCH TẮT CÁC TIỆN ÍCH TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP



NƯỚC

Một thảm họa tự nhiên có thể làm cho đường ống nước của bạn bị vỡ, dẫn đến nhiều thiệt hại hơn có thể được ngăn chặn. Biết được vị trí van ngắt nước trong nhà của bạn và tắt nó trong trường hợp khẩn cấp sẽ giảm thiểu việc sửa chữa trong tương lai. Làm theo các bước sau để tắt nguồn nước của bạn:

1. Xác định vị trí van ngắt nước chính. Nó có thể được tìm thấy trong nhà để xe, tầng hầm hoặc các bức tường bên ngoài xung quanh ngôi nhà của bạn. Nếu không, thì nó có thể được tìm thấy trong một bảng điều khiển truy cập được chôn dưới đất gần đường phố
2. Sau khi đã định vị, xoay van theo chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn không thể vận động nữa.
3. Chạy nước trong nhà để kiểm tra xem nước đã được tắt chưa
4. Sau khi trường hợp khẩn cấp đã qua đi, bạn có thể tự vận nước trở lại.



ĐIỆN

Thiên tai như lũ lụt và bão lớn có thể làm hỏng các thiết bị điện và ổ cắm điện, khiến bạn có nguy cơ bị điện giật. Làm theo các bước sau để tắt nguồn điện:

1. Xác định vị trí bộ ngắt mạch. Nó thường có thể được tìm thấy trong tầng hầm, phòng tiện ích, nhà để xe hoặc xung quanh bên ngoài ngôi nhà của bạn trong một chiếc hộp lớn.
2. Lật công tắc chính từ BẬT sang TẮT, nhưng KHÔNG chạm vào bất kỳ dây điện hoặc kim loại trần nào bên trong bảng điều khiển cầu dao.
3. Sau khi tình trạng khẩn cấp đã qua và bên trong nhà bạn đã an toàn, hãy tắt nguồn điện cho đến khi kỹ thuật viên được đào tạo kiểm tra các thiết bị. Sau đó, bạn có thể tự bật điện trở lại.



KHI NÀO & CÁCH TẮT CÁC TIỆN ÍCH TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP



KHÍ GA

Thông thường, bạn không bao giờ nên tắt ga, ngay cả sau khi khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu bạn ngửi, nghe thấy hoặc nghi ngờ có khí ga rò rỉ thoát ra, CHỈ tắt gas nếu bạn thấy việc đó sẽ an toàn. Làm theo các bước sau nếu cần tắt gas:

1. Xác định vị trí van ngắt gas chính. Đồng hồ đo khí và van ngắt thường được tìm thấy ở bên cạnh hoặc phía trước tòa nhà của bạn. Trong một số trường hợp, chúng có thể được tìm thấy trong một vỏ tủ bên trong tòa nhà.
2. Sử dụng cờ lê hoặc dụng cụ thích hợp khác để xoay cần cho đến khi nó nằm ngang với đường ống. Làm như vậy sẽ tắt được gas.
3. Để ga ở chế độ tắt khi nó đã được tắt. KHÔNG cố gắng tự bật lại. (In đậm)
4. Sau khi thảm họa đã qua và an toàn trở lại, hãy gọi cho kỹ thuật viên khí gas để được bật lại dịch vụ khí gas tự nhiên của bạn

